



4K 多輸入轉換器

4KCHANGER-TC2

簡介

4KCHANGER-TC2是一種多種格式連接盒，可在會議室或教室中提供AV、網路和USB充電連接。具有自動檢測信號源功能的4KCHANGER-TC2可以切換正確的AV信號輸入。您也可以按選擇按鈕切換四個不同的AV輸入源。4KCHANGER-TC2還支援乙太網端口，以連接本地網路系統以進行Internet服務。

特點

- ✔ HDMI 來源裝置包括機頂盒、藍光播放器、電腦、筆記型電腦、遊戲機、媒體播放器和攝影機。
- ✔ HDMI 接收裝置包括 LED/LCD 監視器、LED/LCD 電視、投影機和 AV 接收器。
- ✔ Mini DisplayPort 來源裝置包括電腦、筆記型電腦和平板電腦。
- ✔ VGA 來源裝置包括電腦和筆記型電腦。
- ✔ USB 3.1 Type C 來源裝置包括電腦、筆記型電腦、平板電腦和行動電話。
- ✔ HDMI 2.0 Premium 認證纜線 - 強烈推薦
- ✔ Mini DisplayPort 1.2 認證纜線 - 強烈推薦。
- ✔ USB 3.1C 認證纜線 - 強烈推薦。

4KCHANGER-TC2 Specification (Transmitter)

高保真音訊編碼	2.2
輸入埠	Mini DisplayPort X 1
	HDMI X 1
	VGA X 1
	Audio X 1 - 3.5mm Stereo Jack
	USB 3.1 C X 1
	Ethernet X 1 - RJ45 at Cat.5e/6 (Pass Thru)
輸出埠	RJ45 X 1
	USB 2.0 A X 1 - 5V/ 1.5 Amp - BC 1.2
	USB 3.1 C X 1- 5V/ 2.0 Amp
	Ethernet X 1 - RJ45 at Cat.5e/6 (Pass Thru)
控制埠	Select button X 1 -
電源	24VDC / 1.5 Amp (US / UK / AUS / EU Power Plug)
耗電量	36 W - Max.
底盤材質	Metal
工作溫度	0°C -40°C / 32°F -104°F
儲存溫度	-15°C -55°C / 5°F -131°F
濕度	5 - 85% RH (Non-Condensing)
尺寸 長×寬×高	7.2 in (184 mm) X 3.1 in (80 mm) X 3.6 in (90 mm)
重量	736 g





4K 多輸入轉換器

4KCHANGER-TC2

簡介

具PoC功能可從主機用RJ45傳輸電力給30M訊號延長器，無須另外接電源。

特點

- ✔ HDMI 來源裝置包括機頂盒、藍光播放器、電腦、筆記型電腦、遊戲機、媒體播放器和攝影機。
- ✔ HDMI 接收裝置包括 LED/LCD 監視器、LED/LCD 電視、投影機和 AV 接收器。
- ✔ Mini DisplayPort 來源裝置包括電腦、筆記型電腦和平板電腦。
- ✔ VGA 來源裝置包括電腦和筆記型電腦。
- ✔ USB 3.1 Type C 來源裝置包括電腦、筆記型電腦、平板電腦和行動電話。
- ✔ 建議使用 HDMI 2.0 Premium 認證纜線
- ✔ 建議使用 Mini DisplayPort 1.2 認證纜線。
- ✔ 建議使用 USB 3.1C 認證纜線。

4KCHANGER-TC2 Specification (Receiver)

HDMI 頻寬	225MHz / 6.75Gbps
HDMI 輸出解析度	480P, 720P, 1080P/24, 30, 50, 60Hz, 4Kx2K/50, 60Hz.
	VGA video in only supports 1920x1080p as output resolution
音訊格式	PCM 2 Channel at 48KHz
高保真音訊編碼	2.2
輸入埠	RJ45 x 1
輸出埠	HDMI X 1
電源	POC
底盤材質	Metal
底盤顏色	Black
工作溫度	0°C -40°C / 32°F -104°F
儲存溫度	-15°C -55°C / 5°F -131°F
濕度	5 - 85% RH (Non-Condensing)
尺寸 長×寬×高	4.3 in (110 mm) X 2.17 in (55 mm) X 0.94 in (24 mm)
重量	125 g



結構圖

